



# 伽串電子股份有限公司

## 擴音機系列



## 廣播無線發射機

### AS-WT-01

1. 16個按鈕的金屬按鈕可以選擇廣播至少3位數位，用於任何區域/多區域/組區域/全區域。它可以顯示在中文LCD上。
2. 輸入：配備兩組輸入源，一組高音/低音調節，三組麥克風輸入，兩組數位控制和一組類比輸入。
3. 輸出：line out \*1組，可以連接到外部錄音和擴大機。
4. 配備7組半固定電阻1/1間隔等化器，可調範圍±12dB的抗防止迴授調整按鈕。帶有等化器IN / OUT開關和指示燈，輸入靈敏度：-20dB。聲音音質控制：LCD數位聲音質量控制BASS±10dB-100Hz / TREBLE±10dB-10KHz。
5. 選配的內部模組數位語音USB / MP3模塊可以預先定時至少86組，以指定每週不同的曲目廣播時間表。
6. 啟動按鈕在使用過程中與帶燈型同步點亮，並具有未關閉的警示裝置功能。
7. 輸入控制觸點：通過RS-232或RS-485控制端口自動打開設備以啟動全區廣播功能。
8. 鎖定代碼方法包括使用CTCSS / DCS編碼和解碼，CPU安全代碼可確保不間斷的TDMA（雙時隙）多址模式通信標準（在待機期間遇到相同信道時，不會造成干擾）。
9. I / O和開/關端子：包括自動開/啟功能，以同時打開其他擴大機。
10. 超過AC130V~ã280V範圍的過電壓保護的功能確保機器不會燒毀。
11. 具有雷擊保護功能≧AC280V啟動保護功能。
12. 用飛梭開關控制中文液晶液晶顯示器的所有功能，液晶數位可獨立調節高音和低音的音質控制，液晶數位可獨立調節傳輸音量，並提供圖形控制軟體（實際環境測試中的操作測試功能）。
13. 電源：AC110V / 220V共享，以免因錯誤的電源插頭造成燒毀/ DC24V。
14. 可以自由選擇中文LCD顯示幕設置麥克風孔是否為優先功能。
15. 具有輸出/輸入控制接點和一組受控AC插座。
16. 可配備太陽能輸入轉換模塊，該模塊可直接由太陽能供電。
17. 採用防水金屬防爆帶燈電源開關。
18. 配合電話廣播中繼器，實現電話全區和全區廣播。
19. 內建無線射頻採用NCC低功率射頻電機型式認證核可之產品1W以下免執照