



伽串電子股份有限公司

擴音機系列



1000W擴音機

AS-WR-1000

1. 輸出功率：1000W。
2. 頻率回應：25HZ~18KHZ。
3. 輸入：MIC INPUT 3組2mv-54dB at600Ω。  
輔助輸入1組100mΩ時90mv-22dB。  
RCA輸入3組100mv-22dB (10KΩ)。
4. 輸出顯示：LCD圖形螢幕中文圖形控制VU儀錶可顯示32段音量的動態刻度。
5. 麥克風輸入音量以及輔助輸入和高低音控制採用5英寸彩色數位觸摸液晶顯示幕，解析度為800 \*480。音量和音質由數位圖形顯示器控制。
6. 輸出阻抗：0、4Ω，8Ω，16Ω，100V，200V。
7. 控制功能：AC110V輸出插座1組。
8. 錄音輸出：LINE OUT 500mv。
9. 電子數位音質控制：低音±10dB at 100Hz；  
高音±10dB at 10KHz。
10. 具有定時自動播放預先錄製的音樂，宣導政令的功能，以及萬年曆功能，可以指定播放日期和時間，實現自動啟動和播放控制。
11. 雜訊比：N/S 75dB at 1 KHz。。
12. 啟動時的暫態電流：<8A。
13. 具有3分區揚聲器選擇功能，最大控制：每個分區最大500W。
14. 數位彩色觸控5吋液晶顯示幕，帶中文圖形控制，可顯示區域的中文名稱，高音和低音控制，機器內部溫度顯示可設置風扇啟動溫度設置，可顯示溫度，如果溫度過高，則可以啟動調速PWM溫控風扇，以防止機器過熱。
15. 具有遠端啟動，超載，短路，超載輸出自動增益控制，保護開關自動跳離等保護功能。
16. 檢附的測試軟體還具有RS-232或RS-485序列通訊連接埠或10 / 100Mbps Rj45埠，可以將其連接到外部控制設備以控制音量（64段）和數位彩色觸摸5英寸液晶顯示幕電子高低音和低音控制（20段）和中文設置資料中各種參數的調整。
17. 配備雷擊保護裝置，以防止雷擊損壞機器。
18. 電源：AC 110V 50 / 60HZ ;DC24V